マルチポイントで２台の携帯を便利に使おう！

★マルチポイントとは

　マルチポイントとは 1 台の Bluetooth ヘッドセットで、２台の携帯電話の待ち受けを行うことができる機能です。マルチポイント機能を使えば、会社用と個人用などの 2 台の携帯電話をご利用の場合に便利です。

※注意
携帯電話２台でのみ使える機能です。パソコンやゲーム機との同時待ち受けはできません。
また、すべての Bluetooth 対応携帯での組合せ、動作を保証するものではありません

マルチポイントの方法

☆Step1　１台目の携帯電話とペアリング

１．LBT-HS310 を電源オフの状態でマルチファンクション
　　ボタンの長押しをし、ペアリングモードにします。

２．携帯電話から LBT-HS310 を検索します。

３．検索された「LBT-HS310」を選択し、機器の登録を行います。
　　登録時にパスキーの入力画面が現れたら「0000」（ゼロを４つ）を入力します。
（携帯電話が Bluetooth 2.1 + EDR に対応している場合、この操作は必要ありません。）

４．ペアリングが完了したら、携帯電話の Bluetooth をオフにします。
※携帯電話の Bluetooth がオフにならない場合は､携帯電話の電源をお切りください。

☆Step2　２台目の携帯電話とペアリング

１．１台目の携帯電話と同じ手順で２台目の携帯電話をペアリングします。

２．ペアリングが完了したら、**LBT-HS310 の電源をオフにします。**
　　※２台目の携帯電話の電源は切らずに Step3 へ進みます。

☆Step3　2 台の携帯電話を待ち受ける

１．2 台目の携帯電話は電源オンの状態であることを確認してください。

２．１台目の携帯電話の Bluetooth をオンにします。

３．LBT-HS310 の電源をオンにします。

これで設定は完了。１台目の携帯電話と２台目の携帯電話が共に接続され、待ち受け状態となります。

■着信の仕方

マルチファンクションボタンを押すと着信中の携帯電話で通話を開始します。
このとき２台目の携帯電話のペアリング状態は維持されます。
マルチファンクションボタンを押して切話すれば、再び２台の携帯電話からの
待ち受けに戻ります。

注意！：マルチポイント使用上の注意

通話中に２台目が着信した場合には、着信音がヘッドセットからなり、マルチファンクションボタンを押すことで後から着信した側の通話に切り替えることができます。

　その際、元の携帯電話の通話は保留となり、2 台目の通話終了後マルチファンクションボタンを押すことで元の携帯電話の通話へ戻ることができます。

また２台とも終話した際は、着信前の状態（２台の携帯電話と待ち受け状態）に戻ります。